



MENVIER CSA Srl
 Via Meucci, 10 20094 Corsico (MI)
 Tel: 02.45.87.911 Fax: 02.45.87.91.05
 Email: info@menviercsa.it



Numero Verde
800-449433

Art. 1422

Art. 1423



RIPETITORE OTTICO ACUSTICO

Dispositivo ad alta luminosità e basso consumo adatto alle più svariate applicazioni per la segnalazione di allarmi, anomalie, stati, ecc.



MODELLO	LED			BUZZER	ALIMENTAZIONE		INCASSO
	ROSSO	VERDE	GIALLO		24 V	12 V	
1422	✓	✓			✓		
1422 12	✓	✓				✓	
1422 I	✓	✓			✓		✓
1422 I 12	✓	✓				✓	✓
1422 BZ	✓			✓	✓		
1422 BZ 12	✓			✓		✓	
1422 BZ I	✓			✓	✓		✓
1422 BZ I 12	✓			✓		✓	✓
1423	✓	✓	✓		✓		
1423 12	✓	✓	✓			✓	
1423 I	✓	✓	✓		✓		✓
1423 I 12	✓	✓	✓			✓	✓
1423 BZ	✓	✓		✓	✓		
1423 BZ 12	✓	✓		✓		✓	
1423 BZ I	✓	✓		✓	✓		✓
1423 BZ I 12	✓	✓		✓		✓	✓

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	24 Vcc ±10%	STANDARD
Alimentazione	12 Vcc ±10%	VERS. 12 V
Corrente	10 ÷ 12 mA	per elemento
Corrente Buzzer	12 mA	
Intensità Sonora	75 dB a 50 cm	
Frequenza lamp.	1 Hz	
Angolo emissione	180°	
Dimensioni	122 x 77 x 34	STANDARD
	115 x 71 x 64	INCASSO
Materiale corpo	Termoplastico	
Materiale frontale	Alluminio	

COLLEGAMENTI

Filo rosso	Positivo
Filo nero	Negativo

IMPOSTAZIONI

Luce lampeggiante	Ponticello inserito
Luce fissa	Ponticello disinserito

Terminali a filo

08992 Rev: 0